

Очистка и промывка печатающих головок HP, Lexmark и Canon (со встроенными в картридж печатающими головками)

Вариант №1.

С использованием промывочной жидкости (Промывочная жидкость RDM №1 Universal Cleaner (серия №9))

Для принтеров HP, Lexmark и Canon со встроенными в картридж печатающими головками:

Снимите картридж с принтера.

Переверните его дюзами вверх.

Накапайте 1-2 капли на дюзы и дайте постоять сутки (процесс очистки дюз).

Следите, чтобы жидкость не попала на контакты печатающей головки.

Установите картридж обратно на принтер.

Сделайте 1-2 прочистки дюз через драйвер и распечатайте тест дюз.

Убедитесь, что все дюзы работают нормально.

Вариант №2.

С использованием промывочной \ сервисной жидкости (Промывочная \ сервисная жидкость RDM №2)

Для принтеров HP, Lexmark и Canon со встроенными в картридж печатающими головками:

Снимите картридж с принтера.

Переверните его дюзами вверх.

Накапайте 1-2 капли на дюзы и дайте постоять сутки (процесс очистки дюз).

Следите, чтобы жидкость не попала на контакты печатающей головки.

Установите картридж обратно на принтер.

Сделайте 1-2 прочистки дюз через драйвер и распечатайте тест дюз.

Убедитесь, что все дюзы работают нормально.